



1. 手動スイッチ
2. 動作表示ランプ
3. 演奏スピード調整V. R.
4. 切換スイッチ
5. ラインアウトDINソケット
6. ゲイン調整V. R.
7. リモート端子
8. タイマー端子
9. ヒューズホルダー
10. AC電源ソケット

## ■概要

PAタイマーと組合わせて毎日決った定時刻に、ウエストミンスターの鐘を、放送(時報)できるエレクトロチャイムです。

## ■仕様

電源電圧 AC100V 50/60Hz  
 消費電力 演奏時……7 VA  
 無信号時…5 VA  
 出力電圧 0dBV (600Ω純抵抗負荷)  
 出カインピーダンス 600Ω  
 S / N 60dB以上  
 リモート端子 接点、容量 AC250V 8A  
 DC 24V 5A  
 動作時間 時報時計の信号が入ってから、又は手動演奏スイッチを押してからチャイムの演奏が始まるまで2～8秒リモート端子が短絡する、同時動作時間(演奏スピード調整VRを操作10～50秒)  
 自動、手動演奏と休止の切換スイッチ付及び手動スイッチ付  
 表示ランプ付 動作中だけランプが点灯  
 使用温度範囲 0℃～+55℃  
 曲 目 「ウエストミンスターの鐘」  
 パネル面仕上 マンセルN1.0近似色(黒色)  
 半艶消焼付塗装  
 シルク印刷 白色  
 重量 3kg

公差指定なき数値は標準値を示す。

品名	エレクトロチャイム (ウエストミンスターの鐘)	品番	KT-140	作成		承認		図番	03 A72003-4 B
----	----------------------------	----	--------	----	--	----	--	----	---------------